



WD-IP-30009-T Típusú kapcsolóüzemű tápegység, időzítővel

Tápegység Bemenet : 230VAC

Kimenet : 30VDC 9W

Időzítés Bekapcsolt állapot : 6 óra időtartam

Kikapcsolt állapot : 18 óra időtartam

Az üzemmód kiválasztása nyomógomb segítségével történik.

Hálózatra történő csatlakoztatás után a fűzér folyamatosan világítani fog. A nyomógomb megnyomása után (a nyomógomb zölden világít) az időzítő 6 órára lesz beállítva. Annak elteltével automatikusan kikapcsol és kikapcsolva marad 18 órán keresztül. Az időzítő automatikusan ezekkel az időközökkel működik (6 óra/18 óra), amíg a nyomógomb zölden világít. Ha a nyomógombot újra megnyomjuk, akkor a zöld fény kialszik, a tápegység kikapcsolt állapotba kerül. A nyomógomb harmadszori megnyomásával a tápegységet újra bekapcsolt állapotba helyezzük.

***Példa:** A fűzér december 1-jén este 6 órakor kerül bekapcsolásra. Éjfélig világít, majd automatikusan kikapcsol. December 2-án este 6 órakor automatikusan bekapcsol, majd éjfélkor ismét kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a fűzért csak egyszer kell bekapcsolni és automatikusan a fenti ütemezéssel fog működni, amíg kikapcsolásra nem kerül. *

Az időzítő beállításainak módosítása : Ha át kívánja állítani, hogy mikor kapcsoljon be automatikusan a fűzér (pl. este 7-től hajnali 1-ig), csak annyit kell tennie, hogy kikapcsolja a fűzért (ha be van kapcsolva) a kívánt időpontban, majd újra bekapcsolja.

A csatlakozó formája :

